



# Stampante LED 3 in 1 a colori

Stampa veloce con connettività flessibile

**DCP-L3560CDW**



Stampa



Scansione



Copia



5GHz

Wireless

[www.brother.it](http://www.brother.it)

## Stampante LED wireless a colori 3 in 1

DCP-L3560CDW è stata progettata per fornire documenti di alta qualità senza compromettere la velocità.

L'ampia capacità del vassoio della carta e l'ampio alimentatore automatico di documenti consentono di operare in multitasking in modo semplice e senza problemi in ufficio.

### DCP-L3560CDW



### Caratteristiche principali:

- Stampa fino a 26 pagine al minuto
- Stampa fronte-retro automatica, fino a 10 pagine al minuto
- Scansione fino a 21 pagine al minuto
- Touchscreen a colori da 8,8 cm
- Rete ethernet, WiFi a 5 GHz e USB
- Memoria interna da 512 MB
- Alimentatore automatico documenti (ADF) da 50 fogli<sup>11</sup>
- Vassoio carta da 250 fogli
- Viene fornita con 1.000 toner nero, 1.000 a colori
- Resa massima disponibile<sup>8</sup>: 3.000 nero, 2.300 colori

### Silenzio senza compromessi

Stampa silenziosa senza compromessi in termini di velocità o qualità. Il modello DCP-L3560CDW stampa pagine a colori in modo rapido e impeccabile, pur essendo più silenzioso della normale conversazione in ufficio, il che rende questo dispositivo perfetto per il lavoro quotidiano.

### Risparmia tempo prezioso

Il modello DCP-L3560CDW, progettato con cura, è dotato di un vassoio di alimentazione e di uscita della carta ad alta capacità che consente di stampare senza interruzioni. L'alimentatore automatico di documenti e la funzione di stampa fronte/retro consentono di risparmiare tempo e di svolgere altre attività.

### Immediata

Semplifica la tua giornata e stampa con facilità, grazie alla configurazione semplice e alla connessione Gigabit ethernet, WiFi a 5 GHz o USB. Questo efficiente DCP-L3560CDW è un partner eccellente grazie al menu di facile navigazione sul touchscreen a colori da 8,8 cm. Sfrutta la possibilità di creare scelte rapide personalizzate sul touchscreen per le funzioni più utilizzate.

## Massima sicurezza

Per stare al passo con la legislazione in continua evoluzione sulla privacy e la sicurezza dei dati, i nostri dispositivi offrono le più recenti funzioni di sicurezza standard del settore per proteggere in modo sicuro i vostri dati. I nostri esperti di sicurezza sono costantemente alla ricerca di nuovi miglioramenti a prodotti, soluzioni e servizi per garantire in modo proattivo che tutti i nostri prodotti siano "sicuri dalla progettazione".

Il modello DCP-L3560CDW offre una gamma di caratteristiche robuste. Utilizza la protezione a tre livelli a livello per dispositivo, rete e documento. Ciò offre maggiore tranquillità e garantisce che l'integrità dei dati venga mantenuta in ogni fase.

## Stampa da qualsiasi luogo

Con la connessione mobile Brother, è possibile utilizzare completamente la stampante Brother dalla punta delle dita. Stampa e scansione di documenti in movimento e ordina materiali di consumo Brother originali direttamente a casa tua. È inoltre possibile personalizzare le funzioni utilizzate di frequente e sbloccare un modo rivoluzionario di stampare dal dispositivo mobile.


Scarica l'app sul tuo dispositivo mobile per iniziare.



## L'abbonamento automatico al toner per la stampante

Sia che tu stampi poco o molto, abbiamo un piano di abbonamento flessibile per la stampa adatto a tutti. È possibile registrarsi e usufruire della consegna automatica del toner direttamente a casa.

Usi la garanzia permanente della stampante e dell'assistenza clienti di prima classe. Abbonati a un modo migliore per stampare.



## PER SAPERNE DI PIÙ

Scaricare l'app Brother Mobile Connect o visitare il sito Web all'indirizzo [brother.it/ecopro](https://brother.it/ecopro)



## Informazioni generali

### Tecnologia

LED elettrofotografico

### Memoria

512MB

### Pannello di controllo

LCD touchscreen a colori da 8,8cm

### Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed

### Rete cablata

Ethernet Gigabit

### Rete wireless

Supporto 2,4 GHz e 5 GHz

### Contenuto della scatola

Periferica, toner, unità tamburo, unità cinghia, contenitore toner di scarto, Cavo di alimentazione, rapido Guida all'installazione, scheda di garanzia

## Stampa

### Velocità di stampa<sup>8</sup> (A4)

1 Lato: 26 ppm  
monocromatico/a colori  
2 Lato: 10 lati al minuto  
monocromatico/a colori

### FPOT

#### (Tempo di uscita della prima stampa)

fino a 13,5 secondi  
monocromatico/a colori

### Modalità Silenziosa

Modalità per ridurre il rumore di stampa

### Risoluzione

600 x 600 dpi, 2.400 dpi  
(600 x 2400) quality

### Lingue di stampa

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Classe 3,0), BR-Script3, PDF versione 1,7

### Font incorporati (PCL)

73 font scalabili,  
12 font bitmap

### Codici a barre incorporati (PCL)

16 codici a barre\*  
\*Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-POSTNET), Post Net (US-POSTNET) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODABAR, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), (Set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, Set C), Code93, GS1DataBar, MSI

### Font incorporati (Postscript)

66 font scalabili

## Funzioni della stampante

### Stampa N-up

Ridurre fino a 25 pagine in una singola pagina

### Stampa poster<sup>4</sup>

Ingrandire una singola pagina in un poster utilizzando pagine 2x2, 3x3, 4x4 o 5x5

### Modalità risparmio toner

Utilizzare la modalità risparmio toner per ridurre il consumo di toner senza influire sulla velocità di stampa

### Filigrana Stampa

filigrana dei documenti con testo predefinito, logo personalizzato o messaggi personalizzati

### Stampa ID

Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o Nome utente PC)

### Stampa opuscoli<sup>4</sup>

Stampa di documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la stampa fronte/retro automatica o manuale

### Profilo stampa

Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

### Stampa fronte/retro manuale<sup>4</sup>

Stampa fronte/retro manuale (consigliato per tipi di carta non supportati dalla modalità stampa fronte-retro automatica)

### Stampa lato opposto

Ruotare il contenuto di un documento stampato di 180°

### Stampa avviso di

**completamento** è possibile impostare una notifica di stampa per accedere al computer (solo rete)

### Stampa protetta

Proteggere i processi di stampa con un codice di rilascio a 4 cifre richiesto sulla periferica in modo che sia stampato

### Universal Print (Microsoft 365)

Stampa senza problemi con il supporto di stampa universale nativo sulle stampanti Brother

## Driver Stampante

### Windows

Windows 11 (edizioni BIT 32 e 64) e altro ancora

### macOS

La stampa tramite macOS richiede l'uso di AirPrint. I driver Mac non sono forniti.

### Linux

CUPS, LPD/LPRng (ambiente x86/x64)

### ChromeOS

supporta la stampa ChromeOS nativa

### Driver PCL

PCL6 (standard)

**Driver universale per stampante** per Windows che consente di stampare su qualsiasi stampante Brother collegata in rete o localmente

Visitare il sito [support.brother.com](http://support.brother.com) per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e i software più recenti.

## Gestione carta<sup>11</sup>

### Ingresso carta<sup>2</sup>

**Vassoio standard** 250 fogli

### Slot di alimentazione manuale

1 foglio

### Alimentatore automatico documenti (ADF)

50 fogli

### Uscita carta

150 fogli A4

### Stampa di buste

Sì dall'alloggiamento di alimentazione manuale

### Formati dei supporti

#### Vassoio standard

A4, Letter, Legal, Messico Legal, India Legal, Executive, A5, A5 Long Edge, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4 Corto (270 mm), Folio, 16K (195x270mm)

#### Slot di alimentazione manuale

Larghezza: Da 76,2 a 216 mm  
Lunghezza busta da 116 a 355,6 mm; COM-10, DL, C5, Monarch

#### ADF

Larghezza da 105 a 215,9 mm  
Lunghezza da 147,3 a 355,6 mm

#### Piano dello scanner

Fino a A4/Letter

#### Stampa fronte/retro automatica

A4

### Tipo di supporto e pesi

#### Vassoio standard

Carta comune, carta sottile, carta spessa, carta riciclata, da 60 a 163 g/m<sup>2</sup>

#### Slot di alimentazione manuale

Carta normale, carta sottile, carta spessa, carta più spessa, carta per macchina da scrivere, carta riciclata, buste, etichette, buste Sottile, Env. Spesso, carta lucida, da 60 a 163 g/m<sup>2</sup>

#### ADF

Carta normale, carta sottile, carta riciclata  
Da 60 a 105 g/m<sup>2</sup>

#### Stampa fronte/retro automatica

Carta normale, carta sottile, carta riciclata  
Da 60 a 105g/m<sup>2</sup>

## Connettività mobile e Web

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> Android

Stampare da, eseguire la scansione su, visualizzare in anteprima le copie e controllare lo stato della macchina da un dispositivo Android

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (iPad/iPhone)

Stampare da, eseguire la scansione su, visualizzare in anteprima le copie e controllare lo stato della macchina da un iPad/iPhone

### Apple AirPrint<sup>17</sup>

Stampa da e scansione sui tipi di file più comuni da qualsiasi applicazione abilitata per AirPrint

### Brother Print Service Plugin

Stampa da dispositivi Android senza un'app dedicata.

### Mopria™<sup>17</sup>

Stampare i tipi di file più comuni dai dispositivi Android supportati da Mopria™

### App Brother<sup>18</sup>

Scansione su dispositivo mobile, scansione su PDF ricercabile, inoltro fax su cloud/e-mail, scansione su PowerPoint, scansione a Excel, scansione a Word, scansione semplice a e-mail

### Web Connect<sup>18</sup>

Stampa da e scansione verso senza utilizzare un PC: Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote

## Copia

### Velocità di copia (A4)<sup>11</sup>

26 ppm monocromatico/a colori

### Risoluzione

Fino a 600 x 600 dpi

### FCOT

#### (Tempo di uscita della prima copia)

fino a 15,5 secondi in monocromia/a colori

### Scala di grigi

256 tonalità di grigio (8 bit per ogni colore)

## Funzioni di copia

### Copia multipla/Impilamento/ Fascicolazione

consente di creare fino a 999 copie di ogni pagina

### Rapporto di ingrandimento/riduzione

Ridurre o aumentare le dimensioni del documento dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

### Copia documento d'identità 2 in 1

Consente all'utente di copiare entrambi i lati di una scheda ID su un singolo foglio A4

### Copia N in 1

Consente di comprimere 2 o 4 pagine su un singolo foglio A4

## Scansione

### Tipo di scanner

CIS (Contact Image Sensor)

### Scansione a colori e monocromatica

Sì

### Velocità di scansione (A4)<sup>3</sup>

27 ipm monocromatico e 21 ipm a colori

### Risoluzione di scansione dall'ADF

600 x 600 dpi

### Risoluzione di scansione dal vetro dello scanner

1200 x 600 dpi

### Risoluzione di scansione interpolata

L'Utilità Scanner Brother consente un miglioramento fino a 19200 x 19200 dpi.

### Profondità dei colori

48 bit a colori (Input) 24 bit a colori (Output)

### Scala di grigi

16 bit a colori (Input) 8 bit a colori (Output)

## Funzioni dello scanner

### Formati di file supportati

tra cui PDF (PDF/A, PDF sicuro, PDF firmato, \_\_LW\_PS\_TAG\_\_)<sup>17</sup> JPEG, TIFF, XPS

### Funzioni standard<sup>17</sup>

scansione su USB, e-mail, OCR, immagine e file

### Scansione in rete

Scansione in cartella di rete (SMB)<sup>16</sup>, FTP, SharePoint (in sede)

### Funzioni di scansione

Correzione automatica inclinazione da ADF, rotazione immagine<sup>16</sup>, rilascio colore 16 ,correzione caratteri<sup>16,17</sup>, Enfasi bordi<sup>16</sup>, riempimento bordo<sup>16,17</sup>, Salta pagina vuota

### Scansione a Microsoft

**Office** scansione a Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) per Microsoft Office

### Profilo di scansione<sup>15</sup>

Consente di creare fino a 25 profili FTP di rete preimpostati per memorizzare più impostazioni di scansione in modo semplice Impostazioni di scansione

### Separazione dei documenti

consente di creare file digitalizzati in base alla separazione dei fogli bianchi Numero specifico di immagini o fogli di carta su un solo lato, anche se nell'ADF sono impostati più documenti

## Driver dello scanner

### Windows

TWAIN e WIA  
Windows 10  
(edizioni 32 e 64 bit)

### macOS

La scansione tramite macOS richiede l'uso di AirPrint. I driver Mac non sono forniti.

### Linux

SANE (edizioni 32 e 64 bit)

### ChromeOS

Supporta la scansione ChromeOS nativa

Visitare il sito [support.brother.com](http://support.brother.com) per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e i software più recenti.

## Strumenti di gestione del parco macchine

### Software di gestione BRAdmin LAN/WAN<sup>16,17 e 5</sup>

### Server Web incorporato

Software di gestione della stampa basato su Web incorporato nella periferica

### Monitor di stato<sup>16</sup>

Monitora lo stato della macchina dal computer

### Installazione guidata dei driver<sup>16,17 e 5</sup>

Creazione semplice di driver di stampa per un'installazione senza problemi sulla rete

## Software

### Brother iPrint&Scan Desktop<sup>15,17 e 5</sup>

Stampa da, scansione su, anteprima delle copie e controllo dello stato del computer da PC Windows o macOS

### PaperPort se 14<sup>16,17</sup>

programma di gestione e condivisione dei documenti di KOFAX

### Utility

Fornisce guide alla configurazione, manuale, domande frequenti e risoluzione dei problemi e contatta l'assistenza clienti Brother

### Semplice da configurare

Accesso semplice ai driver e al software per l'installazione della macchina Brother dal sito [support.brother.com](http://support.brother.com)

## Connettività

### Rete cablata

Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

### Rete wireless

2,4GHz IEEE 802.11 b/g/n (modalità Infrastruttura)  
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5GHz IEEE 802.11 a/n (modalità Infrastruttura)  
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

### Wi-Fi Direct®

Stampa in modalità wireless senza dover passare attraverso un punto di accesso wireless (sono supportati metodi automatici e manuali)

### Supporto per l'installazione wireless

Configurazione Wi-Fi protetta (WPS)

### Applicazioni wireless

Vertical Pairing

### Mobile

Stampa o scansione dal tuo dispositivo mobile con Brother Mobile Connect, AirPrint e Mopria

### Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed

## Funzioni di protezione

### Protezione della rete cablata A

POP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP), SNMP V3, 802.1X (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### PROTEZIONE DELLA RETE WIRELESS WEP

64/128 BIT, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) Wi-Fi Direct supporta solo WPA2-PSK (AES).

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP V3, 802.1X (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(IP AUTOMATICO), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, client TFTP e server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAPS, IMAP4IPv6

### IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, client FTP e server, Client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAPS, Servizi Web (Stampa/scansione), IMAP4, Syslog

### Filtro IP

Limita gli utenti di rete che possono o non possono accedere alla periferica tramite la rete (solo IPv4)

### Stampa protetta

Proteggere i processi di stampa con un codice di rilascio a 4 cifre richiesto sulla periferica in modo che sia stampato

### Notifiche e-mail

la periferica invia automaticamente avvisi e-mail quando richiede attenzione, ad esempio quando l'inchiostro è in esaurimento o deve essere sostituito

### Report e-mail

Riceve regolarmente report sull'utilizzo tramite e-mail

### Rilevamento automatico delle intrusioni

Tutti i dispositivi di stampa Brother sono protetti I dispositivi riconoscono automaticamente gli attacchi alla sicurezza e adottano misure preventive, incluso il riavvio, se necessario, per garantire la sicurezza del dispositivo.

### Aggiornamento firmware

Oltre a consentire l'installazione della versione più recente degli avvisi di aggiornamento automatici, è possibile impostare la stampante non ricevere versioni firmware precedenti per evitare il downgrade da parte di un utente non autorizzato

### Cloud Secure Print<sup>12</sup>

consente il rilascio di processi di stampa senza driver protetti da password

### Blocco impostazioni

Consente di proteggere l'accesso al pannello di controllo dei dispositivi bloccandolo

### Gestione dei certificati

Utilizza la firma automatica standard predefinita, crea un Certificato personalizzato autofirmato, richiesta di firma del certificato (CSR) o certificato pubblico esterno e chiave privata per la comunicazione di rete protetta

### Secure Function Lock 3,0

utilizza un pin a 4 cifre o una password per identificare e autenticare un individuo o un gruppo di utenti su una rete. Consente il controllo dell'accesso per un massimo di 100 utenti

### Firmware con firma

digitale il firmware per i dispositivi di stampa Brother è dotato di firma digitale e protetto

### Syslog

Consente all'amministratore IT di accedere a una singola applicazione (strumento SIEM) per ottenere gli aggiornamenti dello stato del dispositivo a scopo di controllo tramite Syslog

### Autenticazione

#### Active

#### Directory/LDAP in sede

Utilizzare l'infrastruttura esistente per limitare l'accesso ai dispositivi Brother utilizzando ad/LDAP. il personale può utilizzare facilmente le credenziali di accesso alla rete esistenti per l'autenticazione

### Controllo dell'accesso alla rete basato sulle porte

(IEEE 802,1x)

I dispositivi Brother sono pienamente conformi a questo standard, per consentire la connessione a una rete protetta EAP (Extensible Authentication Protocol) 802,1x

### Limitare i protocolli di rete

la funzione controllo protocollo consente a un amministratore di limitare i protocolli di comunicazione (ad es FTP, Telnet) secondo necessità

### Memorizza registro di stampa

Consente il controllo di un file di log di stampa salvato sul server CIFS. ID record, tipo, nome, utente, data, tempo, conteggio pagine per ogni processo di stampa



## Materiali di consumo e materiali di consumo

**Toner in arrivo<sup>8</sup>**  
1 x 1.000 pagine (BK)  
1 x 1.000 pagine (CMY)  
**Toner a resa standard<sup>8</sup>**  
TN248  
1.000 pagine (BK)  
1.000 pagine, CMY:

**Toner ad alta resa<sup>8</sup>**  
TN248XL  
3.000 pagine (BK)  
2.300 pagine, CMY:

**Unità tamburo**  
DR248CL  
Circa 20.000 pagine a 1 pagine per processo

**Unità cinghia**  
BU229CL  
Circa 50.000 pagine a 2 pagine per lavoro

**Vaschetta di recupero toner\***  
WT229CL  
Circa 50.000 pagine a 5 pagine per lavoro

## Dimensioni e pesi

**Con cartone (LxPxA)**  
497 x 536 x 533mm - 23,30kg

**Senza cartone (LxPxA)**  
410 x 444 x 401mm - 20,00kg

## Ciclo di lavoro

**Mensile consigliato**  
Fino a 3.000 pagine

## Requisiti operativi

**Requisiti di alimentazione**  
220-240 V  
CA 50/60  
Hz

**Ambiente operativo**  
Umidità 20 - 80 %  
10°C - 32,5°C.  
50°F - 90,5°F

**Ambiente di conservazione**  
Umidità 35 - 85 %  
0°C - 40°C.  
32 °F - 104 °F

## Ambiente

**Consumo energetico approssimativo<sup>13,23</sup>**  
Copia: 560W  
Copia in modalità silenziosa: 310 W  
Stampa: 560W  
Stampa in modalità silenziosa: 310 W  
Pronto: 70W  
Riposo 10W  
Riposo Deep Sleep 0,6 W  
Spento: 0,04W

**Valore TEC**  
0.41 kWh/settimana

**Potenza audio<sup>12</sup>**  
Stampa: Mono 6.41B(A)  
colore 6.51B(A)  
Pronto: Non udibile  
Modalità Silenziosa Mono 5.79B(A) colore 5.86B(A)  
Riposo Deep Sleep Non udibile

**Pressione sonora<sup>12</sup>**  
Stampa da PC Circa 47.0db(A) pronto: Non udibile  
Modalità Silenziosa 43 db(A)

**Risparmio toner**  
In questo modo si riduce il consumo di toner per ottenere più pagine dai materiali di consumo

**Blue Angel**  
Sì

Velocità di scansione basate su ISO/IEC 17991

\*\* Capacità cartuccia dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798

- 11 Capacità calcolata con carta da 80 g/m<sup>2</sup>
- 12 Pressione sonora e livello di potenza sonora in conformità alla norma ISO 7779
- 13 Il consumo energetico spento viene misurato in conformità alla norma IEC 62301 Edizione 2,0
- 15 solo Windows e macOS
- 16 solo Windows
- 17 Download opzionale
- 18 richiede una connessione a Internet
- 23 il consumo energetico viene misurato utilizzando la configurazione di rete con il metodo di prova ENERGY STAR Ver 3,1



Compatibile con  
l'abbonamento al toner  
EcoPro di Brother

**brother**  
at your side

### Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica.  
Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

**brother**  
at your side